

2.4G 无线 LED 遥控说明书



1. 分组对码功能:

接通电源 3 秒钟内，**短按“分组开”键 1 次**，LED 灯**慢闪 3 次**，对码成功，这组开关可以控制对码的 LED 灯了，其他分组类推；

2. 全部清码功能:

接通电源 3 秒钟内，**短按“全开”或“分组开”键 5 次**，LED 灯**快闪 6 次**，全部清码成功，LED 灯配对过的所有遥控器全部清除；

3. 同步控制功能:

上键为增加亮度，下键为降低亮度，左键为冷色温加强，右键为暖色温加强；

4. 小夜灯功能:

长按“分组关”键 2 秒以上则相对应 LED 进入小夜灯模式亮度为最亮时的 2%，按**任意键返回**小夜灯模式前状态；

5. 群控群组功能:

每路 LED 灯可与**最多 4 个**遥控器配对（第五个无法配对）；如需与这 4 个以外的遥控器配对，需清码后重新配对；

遥控器与 LED 配对时可选择 4 组中任一组，每组可与无数个 LED 灯配对；

6. 断电记忆功能:

记住您每组灯的偏好亮度和色温，不必频繁调节。